

Linux Gitarrenverstärker mit Rocksmith-Realtone-Kabel, Jack und Rackarrack

Installation

```
apt-get install qjackctl rakarrack
```

gilt für debian jessie, unter ubuntu (14.04) ggf. universe und multiverse aktivieren

(Bei der Installation „echtzeit priorität“ akzeptieren.)

Hardware

- Gitarre an Rocksmithkabel (Klinke)
- Rocksmithkabel an Laptop (USB)
- Laptop über kleine Klinke an Anlage anschließen (rechte Seite, Buchse zwischen CD-Laufwerk und Cardreader)

Software

- Mit **qjackctl** den Soundserver starten
- In den Jack-Einstellungen (qjackctl) „hw:Adapter“ (Rocksmith-Kabel) als Eingabegerät auswählen und als Ausgabegerät „hw:PCH“ (Laptop Soundkarte) auswählen.
- **rakarrack** starten, „FX On“ betätigen (Pegel sollte jetzt schon beim spielen ausschlagen), unter „Bank“ gewünschten Sound wählen
- **Abrocken!**

Feintuning

- Laustärkenregler an der Gitarre anpassen
- evtl. über **alsamixer** die efindlichkeit der Geräte einstellen

From:

<https://wiki.lab.linuxhotel.de/> - **Linuxhotel Wiki**

Permanent link:

https://wiki.lab.linuxhotel.de/doku.php/admin_grundlagen:gitarrenverstaerkung_mit_rocksmith-kabel

Last update: **2015/07/14 15:51**

